

Aeron P-101

Amplificatore finale stereo classe D 2x30W a 8 Ω - 2x50W a 4 Ω

L'amplificatore P-101 in classe D \grave{e} in grado di erogare una potenza di 30 W per canale in uscita su diffusori a 8Ω . Dispone di controllo volume e di due uscite cuffia separate per cuffie a bassa e alta impedenza.

L'amplificatore di Classe D è il più efficiente amplificatore nel mercato tra le classi di amplificazione A, B e AB.

Più efficienza significa che per un dato livello di segnale inviato al sistema di amplificazione più potenza di uscita viene generata per diventare segnale audio invece che più calore generato e dissipato nel sistema.

Quindi tu sei più "VERDE" mentre stai ascoltando la tua musica.



Caratteristiche e specifiche

- Ingresso: linea da 3,5 mm
- Uscite: Diffusori stereo, Pre out, Uscita cuffia x 2
- 30 x 2 LED segnale livello (4 modalità)
- Selettore uscita per diffusori o cuffia
- Loudness EQ
- Potenza massima in uscita per diffusori:
- $-30W + 30W (8\Omega);$
- $-50W + 50W (4\Omega);$
- Potenza massima in uscita per cuffia:
- $-270 \,\mathrm{mW} / 16 \Omega$
- -450mW $/ 32\Omega$ a 1kHz
- Impedenza accettata della cuffia: 16 ÷ 600Ω
- Risposta in frequenza: 20Hz÷20kHz (± 0,5 dB)
- Funzione de-pop integrata
- Alimentazione: 120 W (24 V / 5 A)
- Mobile metallico di elevata fattura
- Dimensioni: 115x136x39mm
- Peso: 0,57 kg

Contenuto del pacco

- Amplificatore P101
- Manuale dell'utente

WorldWideSales & Marketing Office: Hong Kong G.A.U. Global Audio Union Address: G/F., 152 ApliuStreet, Shamshuipo, Kowloon, H.K. Tel: +852 2728 8745 Fax: +852 2729 2962 Email: info@lhe.com.hk

European Distribution:
AUDIO4STEREOLAND
www.aeron-audio.it -email: info@aeron-audio.it